

COVER




GUÍA RÁPIDA

Modelos: COAR-0012 / COAR-0013

1. Conocé tus COAR-0012

1. Indicador de auricular
2. MFB (botón multifunción)
3. Indicador LED
4. Puerto de carga



2. Cómo colocarlos

Insertá suavemente los auriculares en el oído y luego ajustá la comodidad adecuada.



3. Funciones básicas

Seguí los pasos (verificá que tu teléfono tenga función Bluetooth).

a. Encendido

Abri el estuche de carga y los COOP COAR se encenderán automáticamente. Estos ingresan al modo de emparejamiento de manera automática, mientras el indicador de un COOP COAR parpadea con luz blanca y el otro no lo hace.

b. Encendé Bluetooth en tu dispositivo y seleccioná COOP COAR-0012 consultando las instrucciones de tu teléfono. El indicador de los COOP COAR se apaga si estos se emparejaron correctamente. El modo de emparejamiento puede durar solo 180 segundos. Si tarda más es necesario reiniciar el dispositivo y repetir la función.

Nota:

a) COOP COAR recuerda los dispositivos conectados previamente. Cuando se encienden, los auriculares intentan volver a conectarse a los dispositivos conectados previamente.

b) COOP COAR se desconectará cuando se aleje del rango de trabajo de Bluetooth. Los auriculares se volverán a conectar automáticamente si regresa al rango en 3 minutos.

Apagado

Colocá los COOP COAR en el estuche de carga y cerralo. Se apagarán automáticamente.

Responder llamadas entrantes

Tocá dos veces el botón MFB izquierdo / derecho para responder llamadas entrantes.

Finalizar la llamada

Tocá dos veces el botón MFB izquierdo / derecho para finalizar la llamada actual.

Rechazar llamada entrante

Mantené presionado el botón MFB izquierdo / derecho durante 1 segundo para rechazar una llamada.

Tecla para asistente de voz

Tocá tres veces el botón MFB izquierdo o derecho para activar el asistente de voz.

Activar/desactivar el modo Juego

Tocá tres veces el botón MFB derecho para activar o desactivar el modo de juego.

Reproducción de música

a. Reproducir/Pausar: tocá dos veces el botón MFB izquierdo o derecho


b. Canción anterior: mantené presionado el MFB izquierdo durante 1 segundo.

c. Siguiente canción: mantené presionado el MFB derecho durante 1 segundo.

Nota: si solo funciona un auricular, mantené presionado el MFB izquierdo o derecho durante 1 segundo para cambiar a la siguiente canción.

Carga de estuche

Cargá el estuche usando el cable tipo C conectado a una computadora o cargador de pared. Cuando el estuche se está cargando, se enciende la luz del estuche y se vuelve fija una vez finalizada la carga.



Modo Mono

Nota: para el modo mono solo necesitás quitar uno de los COOP COAR del estuche de carga; si quitás dos COOP COAR antes de la conexión, el COOP COAR se usará en modo TWS de forma predeterminada y la conexión TWS se realizará automáticamente.

1. Sacá un COOP COAR del estuche de carga, los COOP COAR se encienden automáticamente y se vuelven a conectar a los dispositivos conectados anteriormente.

2. Cambiá de un COOP COAR a otro cuando reproduzca música, sacá el otro COOP COAR del estuche de carga y estos dos auriculares se conectarán de forma automática. Ambos COOP COAR reproducirán música automáticamente y luego colocá el COOP COAR que ya no necesitás en el estuche de carga y el proceso de cambio

se completa.

(Nota: el modo de llamadas es aplicable)

3. Consultá el modo TWS para obtener más funciones.

Restaurar la configuración de fábrica

Si los COOP COAR no se pueden emparejar, restablecé la configuración de fábrica. Encendé los auriculares, presioná el MFB izquierdo y derecho cuatro veces al mismo tiempo mientras el indicador de los auriculares parpadea en blanco 3 veces, los auriculares ingresarán al modo de emparejamiento. Rápidamente, los COOP COAR ingresarán nuevamente a ese modo, en el bluetooth COOP COAR con el teléfono móvil buscá el nombre de emparejamiento y conectate nuevamente.

Especificación

Versión de Bluetooth: V5.4

Rango de trabajo inalámbrico: 10M (sin obstáculos)

Batería de los auriculares: 30 mAh

Batería del estuche de carga: 300 mAh

Tiempo de reproducción: aproximadamente 6 h (60% vol.)

Tiempo de conversación: aproximadamente 4 h

Tiempo de carga del estuche: alrededor de 1,5 h

Tamaño del altavoz: Ø10mm*2

Voltaje/corriente de entrada: CC 5 V/1 A

Puerto USB: Tipo C

Precauciones

1. Seguí las instrucciones para operar.

2. Cargá los auriculares con una potencia de entrada inferior a 5V/1A para proteger la batería.

3. Guardá o utilizá los COOP COAR en un ambiente de temperatura normal.

4. No utilices este producto cerca del agua. No sumerjas este producto en ningún líquido ni salpique.

5. Mantené los COOP COAR alejados de fuentes de calor, como radiadores, reguladores de aire caliente, estufas u otros instrumentos que generen calor.

6. No bloques los puertos de los COOP COAR, como el puerto del cargador, el puerto LED y el micrófono, etc.

7. Para proteger su audición y prolongar la vida útil del altavoz, no se recomienda utilizar el volumen al máximo durante mucho tiempo.

8. Cualquiera que sea el motivo por el que se dañen los COOP COAR, no dudes en ponerte en contacto con nuestro servicio técnico. No los repares vos mismo.



Importado por AUDIORIO S.A. CUIT: 30708691352 •
Conscripto Bernardí 625 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
• Pcia. de Buenos Aires • República Argentina

Para Cooperativa Obrera Ltda. de Consumo y Vivienda
Paraguay 445 • Bahía Blanca • Pcia. de Buenos Aires
República Argentina.

Garantiza TECNOSTORES S.A. • www.tecnostores.com.ar
Hecho en China.

0 800 333 3443 Mensajes
holacooperativa@cooperativaobrera.coop

cooperativaobrera.coop

ENCONTRAMOS TAMBIÉN EN:

LaCoopeAr

/CooperativaObrera

Eco-CONSEJOS

No tires el envase y el manual a la basura, llévalos al Punto Limpio de Reciclado de tu localidad, ya que se pueden Reciclar y Reutilizar.

Te sugerimos que si alguna vez decidís no utilizar más o tirar los Auriculares Coop y aún funcionan, los dones a una persona, familia o entidad social que los necesite, ya que seguramente les continuarán dando uso.

Cuando los Auriculares Coop no funcionen más y no tengan arreglo, llévalos al Punto Limpio de Reciclado de tu localidad, ya que muchos de sus componentes se pueden Reciclar y Reutilizar.



BACK

